



**SILVERSTONE®**  
Designing Inspiration

ESSENTIAL SERIES

**SST-ET450-B / SST-ET550-B  
SST-ET650-B / SST-ET750-B**

Power for everything you need

High efficiency with 80 PLUS Bronze certification  
24/7 continuous power output with 40°C operating temperature  
Class-leading single +12V rail  
Silent running 120mm fan with 18dBA  
PCI-E 8pin and PCI-E 6pin connectors support



# **SPECIFICATION**

## **SilverStone Essential**

### **ET450-B ET550-B ET650-B ET750-B**

#### **ATX12V Switching Power Supply**

#### **With Active PFC**

#### **80Plus Bronze**

#### **PS/2**

#### **1. INPUT:**

1.1 VOLTAGE

ET450-B

MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	UNITS
103	115-230	264	Vrms

ET550-B / ET650-B

MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	UNITS
103	115-230	254	Vrms

ET750-B

MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	UNITS
90	115-230	264	Vrms

## 1.2 FREQUENCY

47Hz ~ 63Hz

## 1.3 CURRENT

ET450-B 115Vac/7.0A max. 230Vac/3.5A max

ET550-B 115Vac/8.0A max. 230Vac/4.0A max

ET650-B/ ET750-B 115Vac/10.0A max. 230Vac/5.0A max.

## 1.4 INRUSH CURRENT

Power no damage at AC input 230Vac and 25°C cold start.

## 1.5 POWER EFFICIENCY

Meet 80 Plus Bronze requirement at 115Vac input.

ET450-B

Loading	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5Vsb	Required minimum efficiency
20%	5.84A	2.02A	2.15A	0.05A	0.43A	82%
50%	14.60A	5.04A	5.37A	0.13A	1.07A	85%
100%	29.19A	10.08A	10.75A	0.26A	2.15A	82%

ET550-B

Loading	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5Vsb	Required minimum efficiency
20%	7.33A	2.20A	2.48A	0.05A	0.44A	82%
50%	18.33A	5.51A	6.20A	0.13A	1.09A	85%
100%	36.66A	11.02A	12.40A	0.26A	2.18A	82%

ET650-B

Loading	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5Vsb	Required minimum efficiency
20%	8.83A	2.39A	2.81A	0.05A	0.44A	82%
50%	22.08A	5.96A	7.02A	0.13A	1.10A	85%
100%	44.15A	11.93A	14.03A	0.26A	2.21A	82%

Loading	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5Vsb	Required minimum efficiency
20%	10.57A	2.46A	2.46A	0.05A	0.43A	82%
50%	26.42A	6.16A	6.16A	0.13A	1.07A	85%
100%	52.83A	12.32A	12.32A	0.26A	2.13A	82%

## 1.6 LEAKAGE CURRENT

3.5mA max.

## 1.7 POWER FACTOR

PF > 0.96 at 230Vac input and full load

## 1.8 NO LOAD CONSUMPTION

ET450-B / ET550-B / ET650-B

<0.7W

ET750-B

Meet ErP 2013 requirement

## 2. OUTPUT

### ET450-B

Voltage	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
* ① Max load	15.0A	16.0A	34.0A	0.3A	2.5A
Min load	0.5A	0.3A	1.0A	0.0A	0.0A
Peak load	--	--	--	--	3.0A
* ① Combined power	100W		--	--	--
* ③ Regulation	+5,-5%	+5,-5%	+5,-5%	+10,-10%	+5,-5%
* ② Ripple & Noise	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

\* ① The continuous total output power is 450W max.

- The combined power of +5V and +3.3V is 100W max.
- Peak currents may last up to 12 seconds with not more than one occurrence per minute.

\* ② Add 0.1uF and 10uF capacitors across output terminal during ripple & noise test.

\* ③ LOAD REGULATION TEST TABLE:

	+5V	+12V	+3.3V	-12V	+5Vsb
LOAD1	0.5A	1.0A	0.3A	0.0A	0.0A
LOAD2	6.0A	2.0A	6.0A	0.0A	0.1A
LOAD3	12.0A	6.0A	11.0A	0.1A	0.5A
LOAD4	15.0A	13.0A	7.5A	0.2A	1.0A
LOAD5	10.5A	18.0A	16.0A	0.2A	1.5A
LOAD6	4.0A	30.0A	8.0A	0.3A	2.5A
LOAD7	6.0A	34.0A	0.3A	0.3A	0.5A
LOAD8	0.5A	2.0A	0.3A	0.0A	0.0A

## ET550-B

Voltage	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
* ① Max load	16.0A	18.0A	42.0A	0.3A	2.5A
Min load	0.5A	0.3A	1.0A	0.0A	0.0A
Peak load	--	--	--	--	3.0A
* ① Combined power	110W		--	--	--
* ③ Regulation	+5,-5%	+5,-5%	+5,-5%	+10,-10%	+5,-5%
* ② Ripple & Noise	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

\* ① The continuous total output power is 550W max.

- The combined power of +5V and +3.3V is 110W max.
- Peak currents may last up to 12 seconds with not more than one occurrence per minute.

\* ② Add 0.1uF and 10uF capacitors across output terminal during ripple & noise test.

\* ③ LOAD REGULATION TEST TABLE:

	+5V	+12V	+3.3V	-12V	+5Vsb
LOAD1	0.5A	1.0A	0.3A	0.0A	0.0A
LOAD2	6.0A	2.0A	6.0A	0.0A	0.1A
LOAD3	12.0A	7.0A	11.0A	0.1A	0.5A
LOAD4	16.0A	16.0A	9.0A	0.2A	1.0A
LOAD5	10.0A	22.0A	18.0A	0.2A	1.5A
LOAD6	6.0A	38.0A	10.0A	0.3A	2.5A
LOAD7	8.0A	42.0A	0.3A	0.3A	0.5A
LOAD8	0.5A	2.0A	0.3A	0.0A	0.0A

## ET650-B

Voltage	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
* ① Max load	17.0A	20.0A	50.0A	0.3A	2.5A
Min load	0.5A	0.3A	1.0A	0.0A	0.0A
Peak load	--	--	--	--	3.0A
* ① Combined power	120W		--	--	--
* ③ Regulation	+5,-5%	+5,-5%	+5,-5%	+10,-10%	+5,-5%
* ② Ripple & Noise	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

\* ① The continuous total output power is 650W max.

- The combined power of +5V and +3.3V is 120W max.
- Peak currents may last up to 12 seconds with not more than one occurrence per minute.

\* ② Add 0.1uF and 10uF capacitors across output terminal during ripple & noise test.

\* ③ LOAD REGULATION TEST TABLE:

	+5V	+12V	+3.3V	-12V	+5Vsb
LOAD1	0.5A	1.0A	0.3A	0.0A	0.0A
LOAD2	6.0A	2.0A	6.0A	0.0A	0.1A
LOAD3	13.0A	9.0A	12.0A	0.1A	0.5A
LOAD4	17.0A	20.0A	10.5 A	0.2A	1.0A
LOAD5	11.0A	26.0A	20.0A	0.2A	1.5A
LOAD6	6.5A	46.0A	10.0A	0.3A	2.5A
LOAD7	8.5A	50.0A	0.3A	0.3A	0.5A
LOAD8	0.5A	2.0A	0.3A	0.0A	0.0A

## ET750-B

Voltage	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
* ① Max load	22.0A	22.0A	62.0A	0.3A	2.5A
Min load	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
Peak load	--	--	--	--	3.0A
* ① Combined power	120W		--	--	--
* ③ Regulation	+5,-5%	+5,-5%	+5,-5%	+10,-10%	+5,-5%
* ② Ripple & Noise	50mV	50mV	120mV	120mV	50mV

\* ① The continuous total output power is 750W max.

- The combined power of +5V and +3.3V is 120W max.
- Peak currents may last up to 12 seconds with not more than one occurrence per minute.

\* ② Add 0.1uF and 10uF capacitors across output terminal during ripple & noise test.

\* ③ LOAD REGULATION TEST TABLE:

	+5V	+12V	+3.3V	-12V	+5Vsb
LOAD1	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A	0.0A
LOAD2	5.0A	0.5A	5.0A	0.0A	0.1A
LOAD3	10.0A	5.0A	10.0A	0.1A	0.5A
LOAD4	22.0A	10.0A	3.0A	0.2A	1.0A
LOAD5	9.0A	15.0A	22.0A	0.2A	2.5A
LOAD6	0.0A	65.0A	0.0A	0.3A	0.5A
LOAD7	12.0A	53.0A	12.0A	0.3A	2.0A
LOAD8	0.3A	0.3A	0.3A	0.0A	0.0A

## 2.1 REMOTE ON/OFF

TTL High/PS-OFF; TTL Low/PS-ON  
 VIL=0.8Vmax, IIL=-1.6mAmax @Vin=0.4V  
 VIH=2.0Vmin @lin=-200uA, VIH=5.25Vmax @open ckt.

## 2.2 HOLD-UP TIME

10msec (minimum) at 80% of full load at 230Vac input.

## 2.3 POWER GOOD DELAY

100-500 msec.

## 2.4 POWER FAIL DELAY

>1 msec.

## 2.5 TURN-ON DELAY TIME

2000 msec max. At nominal line full load.

## 2.6 TRANSIENT OVERSHOOT

DC output transient step sizes as below table:

Output voltage	+5V	+3.3V	+12V
Max. step size	30%	30%	30%

Load-changing repetition rate of 10m seconds.

Load slew rated 1.0A/uS and capacitive load as below :

+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
10000uF	10000uF	10000uF	470uF	3300uF

## 2.7 RISE TIME

20ms max at full load.

## 3.0 PROTECTION:

ET450-B(V1.0)/ET550-B(V1.0)/ET650-B(V1.0)

When OVP ,OPP or short protection is triggered, the main outputs will be latched off. The main outputs can be reset by cycling the DC remote on/off or AC power. +5Vsb output is auto recovery when fault condition removed.

ET750-B(V1.0)

ET450-B(V1.1)/ET550-B(V1.1)/ET650-B(V1.1)/ET650-B(V1.2)

When OVP ,OPP ,OCP,OTP or short protection is triggered, the main outputs will be latched off. The main outputs can be reset by cycling the DC remote on/off or AC power. +5Vsb output is auto recovery when fault condition removed.

### 3.1 OVER VOLTAGE PROTECTION

+3.3V output 4.5 Vmax.

+5.0V output 7.0 Vmax.

+12.0V output 15.6 Vmax.

### 3.2 SHORT PROTECTION

All output to GND.

### 3.3 OVER POWER PROTECTION

Foldback at 110%~150% over peak load

### 3.4 OVER CURRENT PROTECTION

### 3.5 OVER TEMPERATURE PROTECTION

Protection temperature is 38°C to 43°C at 115V and full load

## 4.0 ENVIRONMENT:

4.1 OPERATING TEMP 0 °C to +40 °C

4.2 STORAGE TEMP -20 °C to +70 °C

4.3 OPERATING HUMIDITY 20% to 90%,non-condensing

4.4 STORAGE HUMIDITY 5% to 95%, non-condensing

4.5 OPERATING ALTITUDE 0 to 10,000 feet

4.6 STORAGE ALTITUDE 0 to 50,000 feet

## **5.0 HI-POT**

### **5.1 PRIMARY TO SECONDARY**

1800Vac for 1 minute

## **6.0 SAFETY AND EMC REQUIREMENTS**

### **6.1 CONDUCTED EMI**

1. MEET FCC:Class B
2. MEET BSMI:Class B
3. MEET CISPR 22 : Class B

### **6.2 SAFETY STANDARDS**

1. MEET CUL(UL60950)
2. MEET TUV (EN60950)
3. MEET CB (IEC 950 )
4. MEET CE
5. MEET CCC

### **6.3 HARMONIC**

MEET IEC61000-3-2,Class D


## **7.0 MTBF at 25°C(demonstrated)**

100K hrs minimum

## **8.0 DIMENSIONS**

W x L x H = 150mm x 140mm x 86mm

## **9.0 Power supply connector overuse definition**



**EN**

## Power supply connector overuse definition

A single PCIe 8pin cable and connector's maximum current rating is 12,5A, which is 150W (+12V x 12,5A). So SilverStone's warranty will not cover damages or malfunction resulting from the use of a graphics card or expansion card with a single PCIe 8pin connector that exceeds standard 225W total power draw (150W from PCIe 8pin connector + 75W from PCIe motherboard slot). Similarly, a graphics card or expansion card with dual PCIe 8pin connectors that exceed 375W total power draw (300W from two PCIe 8pin connectors + 75W from PCIe motherboard slot) will also not be covered under warranty.

Peripheral (molex) or SATA connector's maximum current rating is 5A, which is 60W (+12V x 5A) or 25W (+5V x 5A). Please ensure connected devices are operating under these limits. SilverStone's warranty will not cover damages or malfunction resulting from usages exceeding these connectors and their associated cables.

24pin motherboard connector's maximum current rating for its dual +12V metal pins are 5A each, which totals 120W (+12V x 5A x 2). Please ensure +12V drawing devices connected to the motherboard are operating under these limits. SilverStone's warranty will not cover damages or malfunction resulting from usages exceeding these connectors and their associated cables.

**DE**

## Definition einer Überlastung des Netzanschlusses

Die maximale Stromstärke eines einzelnen 8-poligen PCIe-Kabels und Anschlusses beträgt 12,5 A, was 150 W (+12 V x 12,5 A) entspricht. Daher deckt die SilverStone-Garantie keine Schäden oder Fehlfunktionen durch den Einsatz einer Grafikkarte oder Erweiterungskarte mit einem einzigen 8-poligen PCIe-Anschluss ab, die die Standardleistungsaufnahme von insgesamt 225 W übersteigt (150 W vom 8-poligen PCIe-Anschluss + 75 W vom PCIe-Motherboard-Steckplatz). Ebenso wird die Verwendung einer Grafikkarte oder Erweiterungskarte mit zwei 8-poligen PCIe-Anschlüssen, die eine Leistungsaufnahme von insgesamt 375 W übersteigen (300 W von den beiden 8-poligen PCIe-Anschlüssen + 75 W vom PCIe-Motherboard-Steckplatz) nicht durch die Garantie abgedeckt.

Der maximale Nennstrom von Peripherie- (Molex) oder SATA-Anschluss beträgt 5 A, was 60 W (+12 V x 5 A) oder 25 W (+5 V x 5 A) entspricht. Bitte achten Sie darauf, dass verbundene Geräte unter diesen Grenzwerten arbeiten. Die Garantie von SilverStone deckt keine Schäden oder Fehlfunktionen aufgrund einer Nutzung ab, die diese Anschlüsse und ihre zugehörigen Kabel übersteigt.

Der maximale Nennstrom des 24-poligen Motherboard-Anschlusses für seine dualen +12-V-Metallkontakte beträgt jeweils 5 A, was insgesamt 120 W (+12 V x 5 A x 2) ergibt. Bitte stellen Sie sicher, dass mit dem Motherboard verbundene +12-V-Geräte unter diesen Grenzwerten arbeiten. SilverStones Garantie deckt keine Schäden oder Fehlfunktionen aufgrund einer Nutzung jenseits der Angaben dieser Anschlüsse und ihrer zugehörigen Kabel ab.

**FR**

## Définition de l'utilisation excessive du connecteur d'alimentation électrique

Le courant nominal maximum d'un câble et d'un connecteur PCIe 8 broches unique est de 12,5 A, ce qui correspond à 150 W (+12 V x 12,5 A). La garantie de SilverStone ne couvre donc pas les dommages ou les dysfonctionnements résultant de l'utilisation d'une carte graphique ou d'une carte d'extension avec un connecteur PCIe 8 broches unique qui dépasse une consommation énergétique totale de 225 W standard (150 W provenant du connecteur PCIe 8 broches + 75 W provenant de l'emplacement de la carte mère PCIe). De même, une carte graphique ou une carte d'extension avec deux connecteurs PCIe 8 broches qui dépasse une consommation énergétique totale de 375 W (300 W provenant des deux connecteurs PCIe 8 broches + 75 W provenant de l'emplacement de la carte mère PCIe) ne sera également pas couverte dans le cadre de la garantie.

Le courant nominal maximum d'un périphérique (Molex) ou d'un connecteur SATA est de 5 A, ce qui correspond à 60 W (+12 V x 5 A) ou 25 W (+5 V x 5 A). Veuillez vous assurer que les appareils connectés fonctionnent dans ces limites. La garantie de SilverStone ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements résultant d'utilisations dépassant ces connecteurs et leurs câbles associés.

Le courant nominal maximal des connecteurs 24 broches de la carte mère pour ses doubles broches métalliques +12 V est de 5 A chacun, ce qui représente au total 120 W (+12 V x 5 A x 2). Veuillez vous assurer que les dispositifs de tension +12 V connectés à la carte mère fonctionnent dans ces limites. La garantie de SilverStone ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements résultant d'utilisations dépassant la capacité de ces connecteurs et de leurs câbles associés.

**IT**

## Definizione di uso eccessivo del connettore di alimentazione

La corrente massima di un singolo cavo PCIe a 8 pin e del connettore è 12,5 A, corrispondente a 150 W (+12 V x 12,5 A). Pertanto, la garanzia di SilverStone non copre danni o malfunzionamenti derivanti dall'utilizzo di una scheda grafica o una scheda di espansione con un singolo connettore PCIe a 8 pin che supera l'assorbimento totale di 225 W (150 W da connettore PCIe a 8 pin + 75 W da slot PCIe). Analogamente, la garanzia non copre anche una scheda grafica o una scheda di espansione con doppi connettori PCIe a 8 pin che superano l'assorbimento totale di 375 W (300 W da doppi connettori PCIe a 8 pin + 75 W dalla scheda madre PCIe).

La corrente massima del connettore periferico (molex) o SATA è 5 A, corrispondente a 60 W (+12 V x 5 A) o 25 W (+5 V x 5 A). Assicurarsi che i dispositivi collegati funzionino entro questi limiti. La garanzia di SilverStone non copre danni o malfunzionamenti derivanti da uso eccessivo di questi connettori e dei relativi cavi.

**ES**

## Definición de uso excesivo del conector de la Fuente de alimentación

La corriente máxima de un solo cable PCIe de 8 pines es 12,5A, lo que son 150W (+12V x 12,5A). Por tanto, la garantía de SilverStone no cubrirá daños o fallos provocados por el uso de una tarjeta gráfica o de expansión con un único conector PCIe de 8 pines que excede el total estándar de 225W (150W del conector PCIe de 8 pines + 75W del zócalo PCIe de la placa base). De igual modo, una tarjeta gráfica o de expansión con conectores dobles PCIe de 8 pines que superen 375W de potencia (300W de los dos conectores PCIe de 8 pines + 75W del zócalo de la placa base) tampoco será cubierta por la garantía.

La corriente máxima del conector de periféricos (molex) o SATA es 5A, que son 60W (+12V x 5A) o 25W (+5V x 5A). Por favor, asegúrese de que los dispositivos conectados funcionan dentro de estos límites. La garantía de SilverStone no cubrirá daños o fallos a resultados de un uso excesivo de estos conectores y sus cables asociados.

La corriente máxima del conector de 24 pines de la placa base para sus pines de metal dobles de +12V es de 5A cada uno, para un total de 120W (+12V x 5A x 2). Por favor, asegúrese de que los dispositivos de +12V conectados a la placa base funcionan dentro de estos límites. La garantía de SilverStone no cubrirá daños o averías a resultados de un uso excesivo para estos conectores y sus cables asociados.

**RU**

## Определение чрезмерной нагрузки на коннектор блока питания

Один кабель и коннектор PCIe 8pin поддерживает ток 12.5A, что равно 150Вт (+12В x 12.5A). Таким образом, гарантийные обязательства SilverStone не будут действовать если вы используете видеокарту или другую карту расширения с одним коннектором PCIe 8pin, которые превышает стандартную общую потребляемую мощность 225Вт (150Вт через коннектор PCIe 8pin + 75Вт через слот PCIe материнской платы). Аналогично, видеокарта или другая карта расширения с двумя коннекторами PCIe 8pin, которые превышают общую потребляемую мощность 375Вт (300Вт через коннектор PCIe 8pin + 75Вт через слот PCIe материнской платы), также не будут покрываться гарантией.

Максимальный номинальный ток периферийного (molex) или SATA разъёма составляет 5A, что равно 60Вт (+12В x 5A) или 25Вт (+5В x 5A). Пожалуйста, убедитесь, что подключенные устройства работают в этих пределах. Гарантия SilverStone не будет распространяться на неисправности, возникающие в результате использования этих коннекторов или подключаемых к ним кабелей.

Максимальный номинальный ток 24pin коннектора материнской платы для его двойных металлических контактов +12V составляет 5A на каждый, что равно 120Вт (+12В x 5A x 2). Пожалуйста, убедитесь, что устройства, подключенные к линии +12V, работают в этих пределах. Гарантия SilverStone не будет распространяться на неисправности, возникающие в результате использования этих коннекторов или подключаемых к ним кабелей.

**KR**

## 전원 공급 커넥터 과용 정의

단일한 PCIe 8핀 케이블 및 커넥터의 최대 전류 정격은 12.5A로서 전력으로 환산하면 150W(+12V x 12.5A)입니다. SilverStone의 보증에서는 표준 225W의 총 소비 전력 (PCIe 8핀 커넥터의 150W와 PCIe 메인보드 슬롯의 75W의 합)을 초과하는 단일 PCIe 8핀 커넥터 탑재 그래픽 카드나 확장 카드를 사용하여 발생하는 손상 또는 오작동을 보상하지 않습니다. 이와 마찬가지로 375W의 총 소비 전력 (PCIe 8핀 커넥터 2개의 300W와 PCIe 메인보드 슬롯의 75W의 합)을 초과하는 듀얼 PCIe 8핀 커넥터 탑재 그래픽 카드나 확장 카드를 사용해도 보증에서 보상해 주지 않습니다.

주변장치(molex) 또는 SATA 커넥터의 최대 전류 정격은 5A로서 전력으로 환산하면 60W(+12V x 5A) 또는 25W(+5V x 5A)입니다. 연결된 장치들은 이러한 제한 하에서만 작동시켜야 합니다. SilverStone의 보증에서는 이러한 커넥터 및 이와 연결되는 케이블의 정격을 초과하여 사용함으로써 발생하는 손상이나 오작동을 보상하지 않습니다.

듀얼 +12V 금속 판에 사용되는 24핀 메인보드 커넥터의 정격 전류는 5A이며, 각각 합계가 120W (+12V x 5A x 2)입니다. 메인보드에 연결된 +12V 장치가 해당 한계 미만으로 작동되도록 하십시오. SilverStone은 이 커넥터나 관련 케이블의 한계를 초과해서 사용함으로써 발생하는 손상이나 고장에 대해서 보장하지 않습니다.

**JP**

## 電力供給コネクタの使用限度超過に関する説明

单一のPCIe 8ピンケーブルおよびコネクタの最大定格電流は12.5Aで150W (+12V x 12.5A)となります。それで定格225W合計電力消費(PClE 8ピンコネクタからの150W + PCIeマザーボードスロットからの75W)を超える、单一PCIe 8ピンコネクタ装備のグラフィックスカードまたは拡張カード使用によって生じた損傷や故障の場合、SilverStoneの製品保証は適用外となります。同様に、375W合計電力消費(2基のPCIe 8ピンコネクタからの300W + PCIeマザーボードスロットからの75W)を超える、デュアルPCIe 8ピンコネクタ装備のグラフィックスカードまたは拡張カード使用によって生じた損傷や故障の場合も、製品保証適用外となります。

周辺用(molex)またはSATAコネクタの最大定格電流は5Aで、60W (+12V x 5A)または25W (+5V x 5A)となります。接続された装置がこれら限度以内で動作することを確認してください。これらコネクタおよび関連ケーブルの定格を超える使用法で生じた損傷や故障については、SilverStone製品保証対象外となりますのでご注意ください。

24ピンマザーボードコネクタのデュアル+12V金属製ピンに対する最大定格電流はそれぞれ5Aなので合計は120W (+12V x 5A x 2)となります。接続される+12V入力のデバイスが、これら上限以内で動作することをご確認ください。これらコネクタおよび関連ケーブルでの限界を超えた使用で生じた損傷または故障は、SilverStoneによる製品保証対象外となります。

**CN**

## 电源供应器接头过度使用定义

单条PCIe 8pin电源线与接头的最大额定电流为12.5A，瓦特数150W (+ 12V x 12.5A)。因此，银欣的电源保固不包括用于单条PCIe 8pin接头之显卡/扩充卡，在超过标准225W总功耗范围所造成的损坏或故障（150W 的PCIe 8pin接头+ 75W的主板PCIe插槽）。以此类推，若具备双PCIe 8pin接头的显卡/扩充卡，负载一但超过375W总功耗，视同不属保固范围内（300W来自两个PCIe 8pin接头 + 75W的主板PCIe插槽）。

大4pin (molex) 或SATA接头的最大额定电流为5A，即60W (+ 12V x 5A) 或25W (+ 5V x 5A)。请确保连接的设备皆低于此限制下运行。

银欣不保固超出电源供应器接头及其相关线材之使用负载上限所造成的损坏或故障。

**TW**

## 電源供應器接頭過度使用定義

單條PCIe 8pin電源線與接頭的最大額定電流為12.5A，瓦特數150W (+ 12V x 12.5A)。因此，銀欣的電源保固不包括用於單條PCIe 8pin接頭之顯卡/擴充卡，在超過標準225W總功耗範圍所造成的損壞或故障（150W 的PCIe 8pin接頭+ 75W的主機板PCIe插槽）。以此類推，若具備雙PCIe 8pin接頭的顯卡/擴充卡，負載一但超過375W總功耗，視同不屬保固範圍內（300W來自兩個PCIe 8pin接頭 + 75W的主機板PCIe插槽）。

大4pin (molex) 或SATA接頭的最大額定電流為5A，即60W (+ 12V x 5A) 或25W (+ 5V x 5A)。請確保連接的設備皆低於此限制下運行。

銀欣不保固超出電源供應器接頭及其相關線材之使用負載上限所造成的損壞或故障。

**24pin**

主機板接頭的雙+12V金屬針腳最大額定電流為5A，即120W (+ 12V x 5A x 2)。請確保連接的+12V設備皆低於此限制下運行。銀欣不保固超出電源供應器接頭及其相關線材之使用負載上限所造成的損壞或故障。

支援擴充卡之電源需求量為 PCIe 8 片所能提供的總電力為總計大約 12.5 瓦，每片 PCIe 卡需提供 150 瓦，總計

(+12V x 12.5A)。建議在安裝前請參考 SilverStone

之產品說明書，以確保各 PCIe 卡之總功耗不會超過總供電量，以免造成系統無法正常運作。

建議各 PCIe 卡之總功耗應低於 225 瓦，(150 瓦 + 75 瓦 + 75 瓦)，才能達到此效能標準。

總功耗為各 PCIe 卡之總功耗加上此款換機殼之功耗，總功耗為 300 瓦，(150 瓦 + 75 瓦 + 75 瓦 + 75 瓦)，請勿超過此總功耗。

若要使用此款換機殼，建議採用 Peripheral 介面或 SATA 介面，並請勿將此款換機殼與 SATA II 或 SATA III 介面連接。

若要使用此款換機殼，請勿將此款換機殼與 SATA II 或 SATA III 介面連接。


- 為了保護使用者及防火的目的，安裝此款換機殼時，必須安裝於符合下列各項要求的外殼中，並且安裝妥善後，才可接上電源。

1-1. 外殼材質須為防火外殼。外殼材質須為防火外殼。

1-2. 外殼的上方及側邊之圓形開孔，最大內徑不可大於 5mm。

1-3. 外殼的上方及側邊之長條型開孔，對角線距離不可大於 5mm；若寬度小於 1mm，則長度不受限制。

1-4. 外殼底部不可有開孔。外殼底部不可有開孔。



- 本產品輸出含有危險能量，為避免操作時發生危險，須於裝入系統機殼並將所有設備安裝妥當後才可開啟電源。
- 本產品之電源輸出非屬電力限制型電源，請連接使用具防火外殼之周邊，以避免火災危險發生。

## 开关电源供应器 有毒有害物质/元素及其化学含量表

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
接头	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
电子卡	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

※付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。

Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.

*SilverStone Technology Co., Ltd.*

---

**[www.silverstonetek.com](http://www.silverstonetek.com)**

---

support@silverstonetek.com

NO. G11235560(V3)